

# SpaceControl

Ein Schlüsselanhänger für die Verwaltung von Sicherheitsmodi. Verfügt über eine Paniktaste zum Senden von Alarmen im Notfall an Ihre Verwandte und eine Notruf- und Serviceleitstelle.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Wechselseitige Kommunikation

Verständigt im Notfall Hilfe	Aktiviert den vollständigen oder teilweisen Alarmmodus	Informiert über die Ausführung des Befehls durch eine Leuchtanzeige
------------------------------	--	---

## Funktionsprinzip

Das Gerät steuert die Sicherheitsmodi und sendet ein Alarmsignal an die Überwachungszentrale durch Drücken der Tasten auf der Funkfernbedienung.

## Eigenschaften

Die Authentifizierung verhindert den Austausch des Geräts und falsche Alarme.

## Anschließen und Einrichten

Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert, daher muss der Melder nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden.

## Technische Daten

Einstufung	Funkfernbedienung mit vier Tasten und der Bestätigung der Signal-Zustellung
Kompatibilität	Funktioniert mit <a href="#">hub Ajax</a> , <a href="#">ReX</a> , <a href="#">ocBridge Plus</a> , <a href="#">uartBridge</a>
Anzahl an Tasten	4
Schutz gegen versehentliches Drücken	Ja, langer oder doppelter Klick
Deaktivierung der Paniktaste	Verfügbar
Netzteil	Batterie: CR2032-Batterie Stromversorgungsspannung: 3 V Batterielaufzeit – bis zu 5 Jahre

Jeweller Funktechnik	<p>Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 1300 m in offenen Umgebungen</p> <p>Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten</p> <p>Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz</p> <p>Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW</p> <p>Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus</p> <p>Geräteabfragezeit – 12–300 Sek.</p> <p><a href="#">Mehr über Jeweller erfahren &gt;</a></p>
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95%
Maße	65x37x10 mm
Gewicht	13 g
Zertifizierung	Klasse 2 (CE)
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	<p>Funkfernbedienung SpaceControl</p> <p>CR2032-Batterie (vorinstalliert)</p> <p>Bedienungsanleitung</p>