

# StreetSiren

Drahtlose Außensirene, die mithilfe von Ton und Licht auf Gefahren aufmerksam macht. Das Gerät ist außerhalb des Raums installiert, um einen Alarm auszulösen, den alle hören können.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Manipulationsalarm

Die Sirene ist resistent gegen Staub, Hagel und Regentropfen. Betriebstemperatur bis zu -25°C	Zeigt den Scharfschaltungs- bzw. Unscharfschaltungs-Status durch eine eingebaute LED an	Betriebsdauer von bis zu 5 Jahren ohne Batteriewechsel oder mit 12-V-Gleichstromversorgung
---	---	--

## Funktionsprinzip

Das Gerät signalisiert die Aktivierung des Melders mit einem akustischen Alarm und einer LED. Lautstärke und Alarmdauer werden in der mobilen Anwendung eingestellt.

## Eigenschaften

Das Gerät verfügt über Staub- und Feuchtigkeitsschutz nach IP54. Bei Bedarf kann eine externe 12-V-Gleichstromversorgung angeschlossen werden. Der eingebaute Beschleunigungsmesser löst beim Versuch, die Sirene zu entfernen, den Alarm aus.

## Installation und Einrichtung

Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert. Daher muss die Sirene nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden. Er kann in wenigen Minuten an der SmartBracket Halterung angebracht werden.

## Technische Daten

Einstufung	Ton- und Licht-Funkkanal-Sicherheitssirene
Art der Sirene	Kabellos
Installationsmethode	Innenräume/Außenbereiche
Kompatibilität	Funktioniert nur mit <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> und <a href="#">ReX</a>
Art der Benachrichtigung	Ton/Licht
Lautstärke	Einstellbar, 85–113 dB in 1 m Entfernung
Alarmdauer	Einstellbar – 3–180 Sek.

Anzeige des Scharfschaltungs- bzw. Unscharfschaltungs-Status	Ja
Alarmsignal-Übermittlungszeit	0.15 s
Netzteil	Batterie: Vier CR123A-Batterien Stromversorgungsspannung: 3 V Batterielaufzeit – bis zu 5 Jahre Netzversorgung: DC 12 V ± 20 %
Jeweller Funktechnik	Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 1500 m in offenen Umgebungen Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 25 mW Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus Abfragezeit des Melders – 12–300 Sek.  <a href="#">Mehr über Jeweller erfahren &gt;</a>
Temperatursensor	Verfügbar
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95%
Schutzklasse des Gehäuses	IP54
Sabotageschutz	Schutz vor Sabotage Signalstörungserkennung Manipulationssicher
Ferneinstellung und -tests	+
Maße	200x200x51 mm
Gewicht	528 g
Zertifizierung	Klasse 2 (CE)
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	Sirene StreetSiren Montageplatte SmartBracket 4 CR123A-Batterien (vorinstalliert) Installations-Set Bedienungsanleitung